0,4/20 kV

N
W E
S

ELT-3

ELT-4

ELT-5

ELT-6

Saskaņojumi:

SASKAŅOTS
Vākate SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļas
Gulbenes sektora vadītājs
14.03.2017 ANDIS STEPS

lattelecom
Viktors Platais
Fiksēto sakaru projekta un uzturēšanas nodaļas
Ziemeļvidzemes reģiona vecākais inženieris
SASKAŅOTS LATTELECOM
ar SIA Lattelecom
No 326-10/44/0064.
20

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI

1. Trīs dienas pirms darbu uzsākšanas iesniegts
818 Lattelecom
un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt
izmainās apakšzemes sakaru būves, veicamo darbu joslā.
2. Dienu pirms darbu sākšanas izsaukt pa tālruni
No 26553732
SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

SASKAŅOTS
Beļavas pagasta pārvalde
vadītāja:
20 17 g. A.Raksiņa

SASKAŅOTS
AS "Sadales tīkls"
Ekspluatācijas funkcija
Ziemeļaustrumu Ekspluatācijas daļas
Gulbenes nodaļas vecākais
Ivars Susekilis
17.03.17

Tehnsikajā shēmā pieņemtie apzīmējumi

W2 W2	Proj. 20 kV GVL
	Proj. 20 kV KL
	Proj. kab. līnijas aizsargcaurule
W1	Proj. 0,4kV KL
W1	Proj. 0,4kV pēcuzskaites KL
	Proj. ielu apgaismes balsts
W0 W0	Proj. ielu apgaismojuma KL
	Demontējamās iekārtas
	Proj. sadalne
9.5m	Proj. izmantotās ELT piesaistes
	Proj. KL piketstabiņš

Piezīmes:

1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības.
2. Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju no inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem.
3. Apgaismojuma kabeļu guldīšanas dziļums transejā 0,7m no zemes planētās virskārtas, aramzemē - 1,0m dziļumā.
4. Ja apgaismojuma kabeļa guldīšanas attālums no koka stumbra ir mazāks kā 2,0 m un krūmiem mazāks kā 1m, tad ar rokām atrakt koka saknes nebojājot tās, ielikt plastmasas cauruli, aizbērt, pēc tam ievilkt kabeli.
5. Šķērsojot esošās inženierkomunikācijas, proj. KL guldīt 0,3m: -zem tām, ja esošo komunikāciju dziļums ir mazāks par 1m no zemes virsmas; -virs tām, ja esošo komunikāciju dziļums ir lielāks par 1m no zemes virsmas.
6. Šķērsojumos ar esošajām komunikācijām tās iepriekš atšurfēt un proj. KL ievietot aizsargcaurulēs.
7. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju atjaunojot zālāju un brauktuvju, ietvju cietos segumus.

Šis teh. shēmas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
teh. shēmas vadītājs: Kaspars Mucenieks (vārds, uzvārds)
(paraksts)
Nr. 3-00969 (sertifikāta Nr.)
25.01.2017 (datums)

Šis teh. shēmas ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām
teh. shēmas elektrotehniskās daļas vadītājs: Kaspars Mucenieks (vārds, uzvārds)
(paraksts)
Nr. 3-00969 (sertifikāta Nr.)
25.01.2017 (datums)

Zemgales projekts
elektroietaišu projektēšana

	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums
TS vad.	Kaspars Mucenieks		25.01.2017
TS ELT vad.	Kaspars Mucenieks		25.01.2017
autors	Jānis Vekmans		25.01.2017

Pasūtītājs: Beļavas pagasta pārvalde — Arhīva reģ. Nr. 010-2017

Objekts: "Ielu apgaismojuma izbūve Ozolkalna ciemats, Beļavas pagasts, Gulbenes novads."

Elektroapgāde ārējie tīkli

Stadija	Lapa	Lapas
TS	ELT-2	8

Proj. apgaismojuma tīklu plāns B/M

Komersanta reģ. 4360359671
SIA **"Zemgales projekts"**
elektroietaišu projektēšana
TEL: 22802206