0,4kV

N

W E

S

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.18

Proj. KL aizsargcaurule 450N Ø=50mm, L=3m (2 gab.)

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.19

Proj. KL aizsargcaurule 450N Ø=50mm, L=3m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=55m

x=342300 y=662650

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=12m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=55m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.20

Proj. KL aizsargcaurule 450N Ø=50mm, L=6m

Proj. KL aizsargcaurule 450N Ø=50mm, L=3m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=23m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.22

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.21

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=60m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=55m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=48m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=28m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=55m

Proj. KL aizsargcaurule 450N Ø=50mm, L=3m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.44

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=30m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.45

x=342200 y=662700

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=60m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.23

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=50m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=39m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.24

Veidot uzbērumu

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.25

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=55m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=24m

Proj. KL aizsargcaurule 1250N Ø=110mm, L=24m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=85m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.26

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=20m (2 gab.)

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=26m

Veidot uzbērumu

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.27

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=13m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=19m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=70m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=5m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=60m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.36

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=50m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=7m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.37

x=342150 y=662951

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=49m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=55m

Veidot uzbērumu un montēt caurteku (d300), L=5m

Proj. apgaismes laterna, H=6.0m Nr.38

Veidot uzbērumu un pagarināt caurteku (d300), L=3m

Proj. apgaismojuma KL AXMK 4x16, L=45m

Proj. KL aizsargcaurule 750N Ø=50mm, L=41m

x=342200 y=662900

x=342150 y=662750

50440120001 50440120003 50440120086 50440120156 50440120230 50440120016 50440120341 50440120310 50440120142 50440120257 50440120311 50440120252 50440120333 50440120248 50440120312 50440120332 50440120087 50440120256 50440120285 50440120123 50440120066 50440120065 50440120016005

Klavkalnu iela

Tehnsikajā shēmā pieņemtie apzīmējumi

W2 — W2	Proj. 20 kV GVL
	Proj. 20 kV KL
	Proj. kab. līnijas aizsargcaurule
W1	Proj. 0,4kV KL
W1	Proj. 0,4kV pēcuzskaites KL
	Proj. ielu apgaismes balsts
W0 — W0	Proj. ielu apgaismojuma KL
	Demontējamās ickārtas
9.5m	Proj. sadalne
	Proj. izmantotās ELT piesaistes
	Proj. KL piketstabiņš

Piezīmes:

1. Visi montāžas darbi jāveic ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus un Latvijas Būvnormatīvu prasības.
2. Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju no inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, bridināt zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem.
3. Apgaismojuma kabeļu guldīšanas dziļums tranšejā 0,7m no zemes planētās virskārtas, aramzemē - 1,0m dziļumā.
4. Ja apgaismojuma kabeļa guldīšanas attālums no koka stumbra ir mazāks kā 2,0 m un krūmiem mazāks kā 1m, tad ar rokām atrakt koka saknes nebojājot tās, ielikt plastmasas cauruli, aizbērt, pēc tam ievilkt kabeli.
5. Šķērsojot esošās inženierkomunikācijas, proj. KL guldīt 0,3m: -zem tām, ja esošo komunikāciju dziļums ir mazāks par 1m no zemes virsmas; -virs tām, ja esošo komunikāciju dziļums ir lielāks par 1m no zemes virsmas.
6. Šķērsojumos ar esošajām komunikācijām tās iepriekš atšurfēt un proj. KL ievietot aizsargcaurulēs.
7. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju atjaunojot zālāju un brauktuvju, ietvju cietos segumus.

Zemgales projekts elektroietaišu projektēšana				Pasūtītājs: Beļavas pagasta pārvalde	Arhīva reģ. Nr. 010-2017
				Objekts: "Ielu apgaismojuma izbūve Ozolkalna ciemats, Beļavas pagasts, Gulbenes novads."	
	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	Elektroapgāde ārējie tīkli	Stadija: TS; Lapa: ELT-5; Lapas: 8
TS vad.	Kaspars Mucenieks		25.01.2017		
TS ELT vad.	Kaspars Mucenieks		25.01.2017	Proj. apgaismojuma tīklu plāns M 1:500	Komersanta reģ. 43603059671 SIA "Zemgales projekts" elektroietaišu projektēšana TEL: 22802206
autors	Jānis Vekmans		25.01.2017		