


Ugunsgrēka trauksmes signalizācijas akumulatora kapacitātes aprēķunu tabula

		Gab.	Gaidīšana mA	Trauksme mA	Gaidīšana mA	Trauksme mA
Kontrolpanelis	Smartline020-4	1	90	90	90	90
Paplašinātāji	Smartline 8z	1	50	50	50	50
Dūmu detektors	NB-338-2	22	0,035	70	0,77	1540
Dūmu detektors ar LED izeju	NB-338-2L	4	0,035	70	0,14	280
Siltuma detektors	NB-323-2	1	0,055	60	0,055	60
Ugunsdzēsības trauksmes poga	FP/3RD	3	0	18	0	54
Ugunsdzēsības zvans	AH-0218	6	0	25	0	150
Ugunsdzēsības sirēna	AH-03127-S	1	0	14,5	0	14,5
Kopējais strāvas patēriņš:					140,97	2238,5
Nepieciešamā akumulatoru ietilpība=(L1xT1+L2xT2)x1,25A						
L1=strāva gaidīšanas režīmā (A)	140,97					
T1=nepiec. gaidīšanas laiks (h)	30					
L2=strāva trauksmes režīmā (A)	2238,5	Nepieciešamā akumulatoru ietilpība (Ah):				6,69
T2=nepiec. Trauksmes laiks (h)	0,5					



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
 REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

GULBENES nov. SOCIĀLĀ DIENESTA ĒKAS PĀRBŪVE
 Dīķa ielā 1, Gulbenē, Gulbenes novadā
 Pasūtītājs : Gulbenes novada dome

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<u>Lapas saturs</u>			
				Akumulatoru kapacitātes aprēķins			
Būvpr. sad.vad.	I.Kuzmina		28.02.2017.	Pasūtījuma Nr.	16 - 32 - 037	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	M.Lukaševičs		28.02.2017.	Saskaņots			BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
11 200						11 200	